



Modelo 99001
Clase 2

Bluetooth®

Transmisor Estéreo Portátil

Manual de Usuario



PRECAUCIÓN

Este producto no cuenta con una batería que el usuario pueda reemplazar. NO intente cambiar la batería usted mismo. Si se usa de forma incorrecta, la batería de este artefacto presenta un riesgo de fuego o quemadura química. Evite temperaturas extremas.

No utilice este producto en un avión en tránsito ya que puede ocasionar problemas en las comunicaciones.

La declaración sobre las interferencias de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) incluye el siguiente párrafo:

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para aparatos digitales clase B, de acuerdo a la sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable sobre interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo usa, genera y puede transmitir energía de radio frecuencia. Si no se instala o usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que interferencias de este tipo puedan ocurrir en determinadas instalaciones. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, cosa que se puede determinar preñdiendo y apagando el equipo, el usuario debe intentar reparar la interferencia siguiendo una de las siguientes medidas:

- Reorientar o mover la antena receptora.
- Alejar el equipo del receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente distinto a donde está conectado el receptor.
- Contactar al distribuidor o a un técnico experto en radio y TV.

Aviso Importante

Para cumplir con los requerimientos de conformidad de la FCC sobre las exposiciones a las radiofrecuencias, no se permite realizar ningún cambio a la antena o al aparato. Cualquier cambio a la antena o al aparato puede ocasionar que el aparato exceda los límites de exposición a las radiofrecuencias y anula la autoridad del usuario de usar el aparato.

Recuerde que:

Los aparatos Bluetooth® de Clase 2 tienen un rango de alcance máximo de 10 metros ó 30 pies aproximadamente. Los aparatos de Clase 1 tienen un rango de alcance máximo de 100 metros ó 300 pies. Ya que la conectividad de los aparatos con Bluetooth® es bidireccional, el rango de alcance máximo entre ambos aparatos depende en la clase operacional de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando un aparato de Clase 1 se sincroniza con otro de Clase 2, el rango de alcance máximo entre ellos se limitará a 10 metros ó 30 pies. Para alcanzar un rango máximo de alcance de 100 metros, ambos aparatos tienen que ser de Clase 1.

Uso del Producto

Gracias por escoger el Transmisor Estéreo Portátil GE 99001. Este aparato posee el perfil A2DP para aparatos Bluetooth, que permite a los usuarios transmitir audio de alta calidad usando tecnología inalámbrica Bluetooth, desde cualquier aparato de sonido que cuente con una toma auricular o una salida de línea de 3,5 mm.

Recarga

- **Cargar la unidad por 12 horas como mínimo antes de usarla por primera vez. Para cargar los audífonos completamente, use el cable USB para recargar o el adaptador de corriente alterna incluidos.**
- Cuando se está recargando, la luz indicadora roja se mantendrá encendida.
- Cuando la batería este completamente cargada, la luz indicadora roja, que indica que se está recargando, se apagará automáticamente.
- Cuando la batería esté baja, la luz indicadora roja empezará a parpadear. Cuando la luz roja indicadora de batería baja empiece a parpadear, recargue el transmisor.

Conexión del transmisor a una fuente de audio

1. Use el cable de conexión de 3,5 mm que viene con el transmisor y conéctelo desde la entrada de línea del transmisor al audífono o salida de línea de su aparato de sonido portátil.
2. Encienda el aparato de sonido de forma normal.
3. Mueva el interruptor de poder que se encuentra en la parte superior del transmisor GE 99001 a la posición de encendido (on).

Sincronización del transmisor a un aparato habilitado con Bluetooth como unos audífonos estéreo

Para las instrucciones, remítase al manual del aparato receptor. La mayoría de audífonos con Bluetooth se sincronizarán automáticamente con el GE 99001. Algunos aparatos requieren un código PIN durante el proceso de sincronización; use 0000 si es necesario.

Nota: El proceso de sincronización entre el transmisor GE 99001 y su receptor de audio con Bluetooth, puede tomar hasta 2 minutos. La luz indicadora azul del GE 99001 parpadeará rápidamente mientras el GE 99001 y el receptor se están sincronizando. Cuando el GE 99001 haya terminado de sincronizarse, el parpadeo será más lento y constante.

Apagando el transmisor para ahorrar el consumo de la batería

Mueva el interruptor a la posición de apagado (off) cuando no vaya a usar el transmisor GE 99001. Se puede volver a sincronizar rápidamente con los aparatos la próxima vez que lo quiera usar.

Solución de problemas

1. ¿Cómo sé cuando la batería del transmisor está baja?

Cuando una o más de las siguientes situaciones ocurren, la batería está baja:

- a. Cada 30 segundos escucha constantes interrupciones en el sonido. O,*
- b. A pesar de intentarlo varias veces, no puede sincronizar el transmisor con ningún aparato Bluetooth.*

2. ¿Por qué el transmisor se apaga automáticamente?

a. Si el transmisor no puede encontrar otro aparato con el cual sincronizarse en un lapso de 3 minutos luego de ser encendido, se apagará para ahorrar energía.

Especificaciones

Estándar	Compatible con Bluetooth 1.2
Clase de poder	Clase 2
Frecuencia de banda	2.402~2.480 GHZ banda ISM sin licencia
Perfil compatible	A2DP
Formato de audio	SBC
Sensibilidad del Receptor	< 0.1% BER at -80 dBm
Salida de poder RF	-6dBm to 4 dBm
Frecuencia de muestreo	48 KHz
Relación señal-ruido	>85dB
Antena	Antena interna
Distancia de funcionamiento	Hasta 10 metros en espacios abiertos. *
Consumo de energía	Transmisión de música 75 mA (promedio)
Fuente de poder	Batería de iones de litio 550mAH
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
Dimensiones	47.54 (L) × 47.54mm (A) × 29.52mm (A)
Peso	Alrededor de 20 gramos

*Nota: Las funciones y especificaciones del producto pueden cambiar sin previa notificación.

DESCARGO DE REponsABILIDAD

Si bien se ha realizado todo esfuerzo para asegurar que la información de este manual sea precisa y completa, no se aceptará ninguna responsabilidad por errores u omisiones hechas. El fabricante se reserva el derecho de hacer, sin previo aviso, cambios y mejoras a las especificaciones y funciones del equipo físico o lógico de los productos descritos en este documento. Se prohíbe la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de parte o de todos los contenidos de este documento, en cualquier forma, sin el consentimiento del fabricante. Todas las marcas registradas están reconocidas.

Garantía limitada de un año

La Compañía Jasco Products garantiza por un periodo de un año desde la fecha original de la compra, que este producto no presenta ningún defecto de fábrica. Esta garantía está limitada sólo a la reparación o reemplazo del producto y no se extiende al daño resultante o incidental de otros productos que se han sido usados con esta unidad. Esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía expresa o implícita. Algunos estados no reconocen límites de tiempo en las garantías implícitas y tampoco permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes; por lo tanto, las limitaciones mencionadas pueden no ser aplicables en su caso. Esta garantía le proporciona derechos específicos; pero dependiendo del estado, también puede tener otros derechos. Si esta unidad presenta algún defecto dentro del periodo de garantía, devuélvala junto con el costo del envío y la prueba de compra, a: Jasco Products Company, 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114

La marca y logos Bluetooth® so propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Thomson Inc. está bajo licencia. Las otras marcas registradas y nombres comerciales son de sus respectivos dueños.

©2006 JASCO Products
Hecho en China